

Согласовано:

Зам. Начальника ХЭУ СОРИНДО

КБ «Кубань Кредит» ООО

А.А.Макушев

19 03

2026г.

Утверждаю:

Руководитель Службы СОРИНДО

КБ «Кубань Кредит» ООО

Р.Ю.Барчо

19 03 2026

2026г.

Дефектная ведомость  
№ 187 от 19.03.2026.

Наименование объекта основных средств: нежилые помещения в Административном здании.

Место нахождения объекта основных средств: г. Краснодар ул. Кудухова,1.

Наименование работ: электромонтажные работы

1. Демонтажные работы.				
1.1.		Необходимо произвести демонтаж автоматического выключателя	1 шт.	произвести демонтаж автоматического выключателя с сохранением материала и передаче его Заказчику
1.2.		Необходимо произвести демонтаж клемников	3 шт.	Произвести демонтаж клемников с сохранением материала и передаче его Заказчику
2. Электромонтажные работы				
2.1		Необходимо проложить гофрированную трубу	1251 м.	Материал: 1. Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая Код товара 87860020 – 1211 м. 3. Держатель с защелкой 20 мм для труб код 9533870 - 3600 шт  2. Труба гофрированная ПНД 50мм с протяжкой легкая черная код 9825319 – 40 м  4. Держатель с защелкой 50 мм для труб код 9533873 - 100 шт.  5. Дюбель гвоздь ДГ 4,5*40 код 9533023 – 2 кг
2.2		Необходимо затянуть кабель в проложенную гофру	1251 м.	Материал : 1. Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0.66 Код товара 1412185 – 580 м. 2. Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5ок(N,PE)-0.66 100м ТРТС код 95758 - 570 м 3. Кабель силовой КГВВнг(А)-LS 5х16(N,PE) 380/660-2 ТРТС Конкорд Код товара: 5605333 – 40 м 4. Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 ок (N,PE) - 0,66 кВ ТРТС Элкаб Код товара: 7034824 – 61 м
2.3		Необходимо установить распределительные коробки	46 шт.	Материал: Коробка распределительная 100х100х50мм IP55 серая. Код товара 5481313 (ЭТМ)- 46 шт.
2.4		Необходимо выполнить соединение проводов в распределительной коробке методом скрутка-сварка с установкой термоусадочной трубки	138 соединений	выполнить соединение проводов в распределительной коробке методом скрутка-сварка с установкой термоусадочной трубки – 138 соединения 1. Трубка ТУТнг-LS 12/6 код товара 9769075 – 25 м
2.5.		Необходимо выполнить	42 м	Материал :

		монтажные работы по прокладке кабель канала.		1.Кабель-канал 25x16мм белый ЭЛЕКОР (50м) (СКК10-025-016-1-К01) код -9726729 – 20 м. 2. .Кабель-канал парапетный 100x60 ПРАЙМЕР IEK СКК40-100-060-1-К01 IEK Код товара: 9828782 – 22 м
2.6		Необходимо проложить кабель в кабель-канале	169м	Материал: 1.Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5 плоский. Код товара 1412185 (ЭТМ) - 124 м. 2. Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1.5ок(N,PE)-0.66 100м ТРТС код 95758 - 37м 3. Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 ок (N,PE) - 0,66 кВ ТРТС ЭлкабКод товара: 7034824 – 8 м
2.7		Необходимо выполнить штробление в газоблочных стенах	23 м	выполнить штробление в газоблочных стенах 30 * 30 мм
2.8		Необходимо выполнить заделку штроб в газоблочных стенах	23м	Выполнить заделку штроб в газоблочных стенах 30 * 30 мм штукатурной смесью «кнауф ротбанд»
2.9		Необходимо уложить кабель в штробе	23 м	Материал: 1.Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x2.5 плоский. Код товара 1412185+ (ЭТМ) - 21 м. 2. Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1.5ок(N,PE)-0.66 100м ТРТС код 95758 – 2 м
2.10		Необходимо проложить кабель по строительным конструкциям	85 м	Материал: 1.Провод установочный ПуГВ 1x10 ТРТС желто-зеленый( заземление серверного шкафа, бронезащиты)код 9299620 – 35м 2. Провод силовой ПуГВ 1x10 белый многопроволочный КонкордКод товара: 724274 – 50 м
2.11		Необходимо выполнить подключение кабеля сечением 16-10 мм. кв.	97 шт.	Материал: 1. Наконечник кольцевой под винт 10мм.кв. винт 4мм. 2D4 DKC код 9726426 – 7 шт. 2. Наконечник кольцевой под винт 16мм.кв. винт 4мм. 2E4 DKC Код товара: 9726427 – 2 шт. 3. Наконечник НШВИ 10-12 (20шт/упак) UGN10-4-010-07-12 IEK Код товара: 8946491 - 80 шт. 4.Наконечник штыревой втулочный изолированный F-12 мм 16 мм НШВи 16-12, 10шт/уп REXANT 08-0832-10 REXANT - 8 шт.
2.12		Необходимо установить светильник накладной аварийный	3 шт.	Материал: Установить светильник аварийный накладной: Светильник аварийный светодиодный LEDx40 бч непостоянный IP20 код2445699 – 3 шт
2.13		Необходимо установить светильники светодиодные встраиваемые в потолок «Амстронг»	67шт.	Материал: 1. Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x45 4000К 4200Лм призма 94497 NLP-PS2 Navigator Group Код товара: 649325 –67 шт. 2. Клемма соединительная универсальная 3-х проводная с рычагом 0,08-2,5/4,0 (10шт) (WAGO PCT-213 CabeusКод товара: 5008715- 20 упаковок

2.14.		Необходимо установить выключатель одно- клавишный скрытого исполнения	16 шт.	Материал: 1. GLOSSA Выключатель одноклавишный в рамку код 3225665 – 15 шт. 2.GLOSSA Рамка 1 постовая белая код 275807 –15 шт. 3.Коробка установочная ГИПРОК код 9682786 – 16 шт. 4. Выключатель СП1-м в сборе кнопочный Кварта EVK 13-K01-10-DM – 1 шт.
2.15		Необходимо установить выключатель 2-х клавишный скрытого исполнения	1 шт.	Материал: 1.GLOSSA Выключатель двухклавишный в рамку белый код 9517386 – 1шт. 2.Коробка установочная ГИПРОК код 9682786 – 1 шт.
2.16		Необходимо установить выключатель одно- клавишный наружного исполнения	1 шт.	Материал: 1.Этюд Выключатель 1 клавишный наружный белый код 9723092 – 1 шт.
2.17		Необходимо установить выключатель двух- клавишный наружного исполнения	1 шт.	Материал: ЭТЮД Выключатель двухклавишный наружный белый код 9723093 – 1 шт.
2.18.		Необходимо установить встраиваемые розетки	47 шт.	Материал: 1.GLOSSARозетка с заземлением в рамку код 4352208 - 47 шт. 2. GLOSSA Рамка 1 постовая белая код 275807 – 1шт. 3. GLOSSA Рамка 2 постовая белая код 7178426 – 17 шт. 4. GLOSSA Рамка горизонтальная 4 поста белая GSL000104 Systeme ElectricКод товара: 2544303 - 3 шт. 5. Коробка установочная ГИПРОК код 9682786 – 47 шт.
2.19		Необходимо установить накладные розетки	4 шт.	Материал: 1. ЭТЮД Розетка двойная наружная с заземлением без шторок белая PA16-007B Systeme Electric Код товара: 9723104 - 2 шт. 2. ЭТЮД Розетка наружная с заземлением без шторок белая код 9723100 - 2 шт.
2.20		Необходимо установить розетки в кабель-канал	80 шт	Материал : 1. Розетка в кабель-канал с заземлением со шторками белый РКС-20-30-П-К ПРАЙМЕР СКК-40D-RSZB2-K01-K IEKO(0)код ЭТМ 4412942 – 80 шт 2. Рамка и суппорт для кабель-канала Праймер на 4 модуля СКК-40D-RSU4-075-K01 IEK код ЭТМ 1876417 – 40шт
2.21		Необходимо установить напольную розетку	2 шт.	Материал : Башенка напольная DKC BUS 12 модулей сер.09070DIY Код товара: 5039589 – 2 шт.
		Необходимо установить розетки в напольную башенку	6 шт.	Материал: 1.Розетка силовая DKC 2P E - 6 шт. 2. DKC Суппорт под 6 мод. VIVA бел. F0003ADIY - 2 шт.

2.22		Необходимо установить накладной щиток под 1-2 автоматических выключателя	2 шт	<p>Материал:</p> <p>1. Щит распределительный навесной ЩРН-П-2 IP30 пластиковый белый прозрачная дверь КМПн 2/2 (МКР42-N-02-30-20) код товара: 9721678</p>
2.23		Необходимо установить автоматические выключатели	4 шт	<p>Материал :</p> <p>Выключатель автоматический однополюсный С 10А М06N AR-M06N-1-C010 IEK Код товара: 4949131 – 4 шт.</p>
2.24		Необходимо установить щиты электрические	3шт	<p>Материал :</p> <p>1. Щит настенный с дверцей 18 модулей IP41 белый с клеммным блоком 63A RB18W4TWD DKC Код товара: 1402546 - 1 шт.</p> <p>2. Щит настенный с дверцей 24 модуля IP41 белый с клеммным блоком 63A RB24W4TWD DKC Код товара: 1872593 - 1 шт,</p> <p>3. Щит настенный с дверцей 36 модулей IP41 белый с клеммным блоком 63A RB36W4TWD DKC Код товара: 688142 -1 шт</p> <p>3.Гребенка распределительная 3п 12 модулей 10мм.кв зубчатая код 9140560 – 5 шт.</p> <p>4. DIN-рейка 50см перфорированная adr-50 EKF Код товара: 9764569- 1 шт</p>
2.25		Необходимо установить автоматические выключатели	17 шт.	<p>Материал:</p> <p>1. Выключатель автоматический трехполюсный С 50А М06N AR-M06N-3-C050 IEK Код товара: 6403529 - 2 шт.</p> <p>2. Выключатель автоматический трехполюсный С 20А М06N AR-M06N-3-C020 IEK Код товара: 3187684 – 2 шт.</p> <p>3. Выключатель автоматический трехполюсный С 25А М06N AR-M06N-3-C025 IEK Код товара: 929002 - 2 шт.</p> <p>4. Выключатель автоматический трехполюсный С 32А М06N AR-M06N-3-C032 IEK Код товара: 7163982 - 2 шт.</p> <p>5. Выключатель автоматический трехполюсный С 32А М06N AR-M06N-3-C032 IEK Код товара: 7163982 – 1 шт.</p> <p>6. Выключатель автоматический трехполюсный С 40А М06N AR-M06N-3-C040 IEK Код товара: 1719353 – 1 шт.</p> <p>7. Выключатель автоматический трехполюсный С 16А М06N AR-M06N-3-C016 IEK Код товара: 1230435 1 шт.</p> <p>8. Кросс-модуль на DIN-рейку 4x7 групп 100А ШН-103 32017DEK Dekraft – 6 шт Код товара: 3616224</p>

2.26	Необходимо установить автоматические выключатели	42 шт.	<p>Установить автоматические выключатели:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расцепитель независимый AR-AUX-SR 12-24B AR-AUX-SR-12-24 IEK Код товара: 8396825 – 1 шт.</li> <li>2. Выключатель автоматический однополюсный С 16А М06N AR-M06N-1-C016 IEK Код товара: 7056595 - 11 шт.</li> <li>3. Выключатель автоматический однополюсный С 20А М06N AR-M06N-1-C020 IEK Код товара: 7136499 – 12 шт</li> <li>4. Выключатель автоматический дифференциального тока В10N 1P+NP С20 30мА тип А (36мм) AR-B10N-1N-C020A030 IEK Код товара: 1381618– 10 шт.</li> <li>5. Ограничитель перенапряжения четырехполюсный ОП-101 4п 40кА С 420В 18018ДЕК Dekraft Код товара: 9818394– 1 шт.</li> <li>6. Суточное реле времени СР-1М (реле и автоматика )– 3 шт.</li> <li>7. Контактор модульный КМР 25А 12В АС/DC 2НО АR-КМР20-025-20-012 IEK Код товара: 8715594 – 1 шт.</li> <li>8. Блок распределительный на DIN-рейку РБД-125А RBD-125 IEK Код товара: 8075121 – 3 шт.</li> <li>9. Гребенка распределительная 3п 12 модулей 10мм.кв зубчатая код 9140560 – 1 шт.</li> </ol>
2.27	Необходимо установить электрический счетчик	1 шт.	<p>Материал:</p> <p>Счетчик электроэнергии ЦЭ6803В 1 230В 10-100А трехфазный 4пр. М7 Р31 трехфазный однотарифный 10100 класс точности 1.0 D ЭМОУ 101003001013145 Энергомера Код товара: 4963860</p>
2.28	Необходимо установить перекидной рубильник	1 шт.	<p>Материал:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OT125F3C Реверсивный рубильник 3-полюсный 125А (без ручки) АВВ 1SCA105037R1001 -1 шт</li> <li>2. Ручка управления ОНBS9/1 (черная) прямого монтажа для рубильников OT63..125F – 1 шт.</li> </ol>
2.29	Необходимо установить розетку для подключения ДЭС	1 шт.	<p>Материал:</p> <p>Розетка стационарная наружная 1452 3P+PE+N 125А 380В IP67 PROxima ps-1452-125-380 EKF Код товара: 7309746</p>
2.30	Необходимо установить щит для розетки под ДЭС	1 шт.	<p>Материал:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Щит с монтажной панелью ЩМПг-40.40.15 IP54 PROxima mb24-003 EKF Код товара: 5598115 – 1 шт.</li> <li>2. Заглушка наружная 160 мм (для труб наружной канализации) – 1 шт.</li> </ol>

2.31		Необходимо вырезать отверстие в металлическом шкафу диаметром 160 мм	2 шт.	вырезать отверстие в металлическом шкафу диаметром 160 мм
2.32		Необходимо установить сушилку для рук	1 шт.	Материал: сушилка для рук CONNEX HD-1650
2.33		Необходимо точно приварить жилу кабеля к элементам брони (заземление)	2 шт.	приварить жилу кабеля к элементам брони
2.34		Необходимо выполнить алмазное сверление глубиной 400 мм диаметром 50 мм.	2 шт	Выполнить алмазное сверление глубиной 400 мм диаметром 50 мм.
2.35		Необходимо установить тепловую завесу	1 шт	Материал : 1.Тепловая завеса Hintek RM-0610 -3 DY 6 кВт 1 шт. 2.Набор креплений II 100 Wing 1-4-2801-0180 1 шт.
2.36		Необходимо выполнить фазировку двух питающих линий	1 усл.	Выполнить фазировку двух питающих линий

Главный энергетик



Г.В.Осипова